


# ISDNマルチアクセスシステム キーラインL-16i簡易操作説明書



### ◆ご注意

- (1) 本製品を分解したり改造することは、法律で禁止されていますので絶対に行わないでください。
- (2) 本製品の故障や誤動作、停電あるいは、天災などにより、本製品が使えなかったことによる付随的損害保証については当社では、一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- (3) 本製品を設置するための配線工事および修理は、工事担任者資格を必要とします無資格者の工事は違法となり、また事故の元になりますので絶対におやめください。
- (4) 本書の内容につきましては、万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、販売店にお申し付けください。
- (5) 本書に記載されている内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (6) 本書に記載されている機能については、事前にプログラム設定が必要な機能がございませ、プログラム設定につきましては、販売店にご相談願います。

**サクサ株式会社**  
お客様相談室

電話  0570-001393  
050-5507-8039

2008. 12. 25発行 V1. 1

## 1. カレンダー・時刻登録

### 日付を合わせる

1. **保留** を押す
2. **1** を押す
3. **ダイヤルボタンで西暦を登録(下2桁)**  
**0 7**
4. **ダイヤルボタンで月・日・曜日を登録**

#### 月を登録

**0 1** ~ **1 2**

#### 日を登録

**0 1** ~ **3 1**

#### 曜日は00~06で登録

日(SUN):00 月(MON):01  
火(TUE):02 水(WED):03  
木(THU):04 金(FRI):05  
土(SAT):06

5. **保留** → **スピーカ**  
ピー音で登録

### 時刻を合わせる

1. **保留** を押す
2. **2** を押す
3. **時分を24時間制でダイヤルする**  
**0** ~ **9**
4. **保留** → **スピーカ**  
ピー音で登録

## 2. 短縮ダイヤル登録・削除・変更



1. **保留** を押す
2. **短縮** を押す
3. 短縮番号(00~99)をダイヤルする
4. 番号種別:0(外線)をダイヤルする
5. 電話番号を入力する(最大32桁)
6. **保留** を押す
- (7) ネーム登録  
カナ・英・数10文字以内
8. **保留** を押す  
ビープ音で登録
9. **スピーカ** を押す

### 短縮削除

1. **保留** を押す
2. **短縮** を押す
3. 削除したい短縮番号××をダイヤルする
4. **保留** を押す  
ビープ音で削除
5. **スピーカ** を押す

### 短縮変更

登録操作で上書きします

- 注1:ネーム登録しない場合は(7)を省略します  
2:連続登録は8から2に戻ります

## 3. ワンタッチダイヤル登録・削除・変更



1. **保留** → **0** を押す
2. 番号を登録する **フレキシブル** キーを押す
3. **\*** → **0** を押す
4. 相手先電話番号をダイヤルする
5. **保留** を押す  
ビープ音で登録/(削除)
6. **スピーカ** を押す

### ワンタッチ削除

ワンタッチ登録の1, 2, 5を操作

### ワンタッチ変更

削除を行った後、再登録します

## 4. 転送電話 転送先登録・変更

saxa

### 転送先電話番号登録・変更(変更も同じ操作)

1. **保留** を押す
2. **指定外線転送** を押す
3. 自動転送する着信側 **外線** を押す
4. 転送先電話番号をダイヤルする
5. **保留** を押す  
ピー音で登録
6. **スピーカ** を押す

注: 番号変更入力時、旧番号と新番号が一行に表示されますが、上書きされます

### 転送電話セット

1. **指定外線転送** を押す
2. 自動転送する着信側 **外線** を押す
3. **保留** を押す  
ピー音で登録
4. **スピーカ** を押す

転送登録出来た場合  
指定外線転送釦が赤点灯します

### 転送電話解除

1. **指定外線転送** を押す

転送解除された場合  
指定外線転送釦が消灯します

## 5. 留守番(着信代行)電話

saxa

### VMU利用 留守メッセージの録音・変更(変更も同じ操作)

1. 受話器を上げ 留守番用 **メールBOX** キーを押す  
(受話器を上げ 7099 ダイヤルでも可能)
2. パスワードをダイヤルする(登録していない場合は、手順3へ)
3. **1** **4** をダイヤルする
4. 機能種別をダイヤルする (通常は **1**)
  - 0** 不在代行
  - 1** 留守着信代行(パターン1)
  - 2** 留守着信代行(パターン2)押下後 受話器からメッセージがアナウンスされます
5. **6** (録音) を押す  
受話器からメッセージがアナウンスされます。録音開始音ピーの後、**メッセージ録音します**
6. **#** (終了)を押す (受話器からメッセージがアナウンスされます)
7. **#** (録音終了)を押し、受話器を下ろす

### 留守メッセージ消去

登録操作 手順5でアナウンスに従い **3** (消去)を押し  
手順7に進みます

## 6. よくある質問



**問1. メールBOXのランプが点滅している？**

**回答:** 新規のメッセージが入っています

**問2. メールBOXのランプが赤点灯している？**

**回答:** 保存メッセージがあります。再生し消去操作します

**問3. メールBOXの用件録音メッセージを一括消去できますか？**

**回答:** 一括消去は出来ません。再生し、メッセージ毎に消去します

**問4. 転送先をワンタッチに登録し、ワンタッチ押下するだけで  
転送先変更出来ますか？**

**回答:** 出来ません。転送先変更登録操作が必要です

**問5. 転送を2ヶ所同時や、順次転送できますか？**

**回答:** 出来ません。1ヶ所のみです

**問6. 外出先から転送設定／解除等できますか？**

**回答:** PB保守機能を利用する事で可能です(取説P53参照)  
データ設定が必要となりますので販売店に相談願います

**問7. 短縮ダイヤル登録電話機は1台のみですか**

**回答:** どの電話機からでも登録できます。但し、同時にはできません